

器具开关型号编制方法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了器具开关型号的构成及其编制原则。
本标准适用于各类器具开关(以下简称开关)型号的编制。

2 引用标准

JB/T 5661 器具开关术语

3 术语

本标准涉及的开关类型和有关名词术语的定义符合 JB/T 5661 的规定。

4 型号结构



5 型号编制原则

5.1 类别代号

5.1.1 类别代号表征开关的类别属性，用一位汉语拼音大写字母表示，如表 1。

表 1

表 征 类 别	附装开关	独立安装开关	软线开关	微隙结构开关	电子开关	选择开关
代号字母	F	D	R	W	E	S

注：① 拼合开关依附于器具存在，而不能成为独立的开关，因而不具有单独的型号。

② 电子开关选用字母 E，与国际上常用字母一致。

5.1.2 未列入表 1 的开关类别，可根据类别类型补充。补充类别的代号字母原则上应采用所表征类别的第一个汉字的汉语拼音第一个字母。当发生代号重复时，则采用第二个汉字的汉语拼音第一个字母。如仍有重复，则按顺序选用第一或第二个汉字的第 2、3……个字母。但代号中不得选用“1”、“0”和“X” 3 个字母。